

AGREGAT Z SILNIKIEM HONDA EP10000E (10,0KW 146KG)

Agregat prądotwórczy Honda EP1000E wyposażony został w 18 konny silnik HX630 z jednofazową prądnicą o mocy maksymalnej 10 kW. Wyposażenie standardowe obejmuje zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika oraz licznik motogodzin. Zamontowany 20 litrowy zbiornik paliwa pozwala na ok 5 godzinną nieprzerwaną prace przy 75% mocy znamionowej.

PRODUCT DESCRIPTION

Dane techniczne:

Model	**EP10000E 10,0kW 146kg (do zabudowy)**
Rodzaj silnika	GX630
Moc nom.	9 kW
Moc max.	10 kW
Moc max. (norma SAE J1349)	20,8 KM
Gniazda DC	Brak
Gniazda AC	1 x 230V 16 A; 1 x 230V 32A
LWA / Stopień ochrony	Do zabudowy/ IP23
Zbiornik paliwa	20 l
Szerokość	550 mm
Masa sucha	146 kg
Wysokość (z kółkami)	600 mm
Długość (złożone rączki)	1020 mm
Czas pracy	Do 4h42min (przy 75% mocy znamionowej agregatu)
Rozruch-ręczny/elektryczny	elektryczny
Dodatkowe opcje	Zestaw transportowy.
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, licznik motogodzin.

KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411

28.03.24

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl