

RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE KLASY 2

Rękawice elektroizolacyjne, pięciopalcowe, wykonane z jednolitego elastycznego kauczuku (elastomeru) w kolorze pomarańczowym, pozwalającego zachować ciągłość izolacji. Rękawice mają długość 360 mm.

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą EN 60903:2003

PRODUCT DESCRIPTION

ZASTOSOWANIE

Rękawice elektroizolacyjne stanowią podstawowy sprzęt ochronny przy pracach pod napięciem. Rękawice stosowane w pracach pod napięciem przemiennym do 17 OOO V lub napięciem stałym do
25 500 V przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych i liniach napowietrznych.

UWAGA!
Podczas prac pod napięciem należy stosować równocześnie przynajmniej dwie pary rękawic: bawełniane oraz elektroizolacyjne.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Rękawice przechowywać i transportować w opakowaniu lub przeznaczonym do tego celu etui. Należy zwrócić uwagę na to, aby rękawice nie były zgniecione, załamane, przechowywane w pobliżu rur grzewczych, grzejników lub innych źródeł sztucznego ciepła, a także, aby nie były wystawiane na bezpośrednie działanie światła słonecznego, światła sztucznego lub ozonu. Rękawice przechowywać i transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami stałymi. Rękawice przechowywać w temperaturze otoczenia od +10 'C
do +21'C. W trakcie eksploatacji rękawice należy chronić przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza takimi jak oleje, smary, terpentyna, benzyna czy kwasy. Zawilgocone suszyć w przewiewnym miejscu. Zabrudzenia usuwać suchą szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń, rękawice umyć w wodzie z mydłem w temperaturze nieprzekraczającej +50 'C a następnie wysuszyć w temperaturze nieprzekraczającej +65 'C.

SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin i sprawdzenia szczelności rękawic przez pompowanie (zgodnie z EN 60903:2003, Aneks E, pkt E5). Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach i napompowaniu rękawic oraz badaniach elektrycznych należy przeprowadzać w okresie maksimum sześciu miesięcy. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń lub zabrudzeń rękawic,
- o czytelności kompletności oznakowania rękawic,
- o aktualności badań okresowych.

Badania elektryczne należy przeprowadzać zgodnie z EN60903:2005, Aneks E, pkt E5. Rękawice uszkodzone (rozdarcia), silnie zużyte (przetarcia, rozprucia) lub zabrudzone nie mogą być użyte
w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia, rękawice należy dokładnie osuszyć przed użyciem. W razie podejrzenia, że któraś rękawica nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, pary nie należy używać, lecz zwrócić w celu przeprowadzenia powtórnych badań elektrycznych.

Dostępne rozmiary: **9,10,11,**

KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl