



## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO F 3001 2,5 KW 230V



Agregat prądotwórczy FOGO F 3001. Wyposażony w niezwykle wydajny i bezawaryjny silnik osiągający moc znamionową na poziomie 2,5 kW świetnie nada się do pracy stacjonarnej, jak i mobilnej. Jednostka, w którą został wyposażony spala jedynie 1,4 l/h (przy 75% mocy), co sprawia, że koszty eksploatacyjne urządzenia są niezwykle niskie. Zasilany benzyną, rozruch ręczny (linka).



## PRODUCT DESCRIPTION

### Dane techniczne:

<b>Model</b>	<b>F 3001</b>
Moc maksymalna	2,7 kW
Moc znamionowa	2,5 kW
Stabilizacja napięcia	+5-10 %
Stopień ochrony	IP23
Model silnika	210
Rozruch	Linka
Zbiornik	3,6 l
Spalanie średnie	1,4 l/h
Waga	37 kg
Długość	580 mm
Szerokość	405 mm
Wysokość	415 mm
Moc akustyczna Lwa	96 dB