

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO FV 13000 RTE/RTEA 11,3 KVA IP23

Agregat prądotwórczy firmy **Fogo FV 13000 RTE/RTEA** to profesjonalny, przenośny agregat trójfazowy, który bardzo dobrze poradzi sobie na placach budów, przy pracach drogowych, a także w biurze, czy w domu. Agregat ten odporny jest na niełatwe warunki pracy. Agregaty prądotwórcze z wbudowaną funkcją DVR przeznaczone są do zasilania urządzeń, które wymagają ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują one zastosowanie przy zasilaniu spawarek, elektronarzędzi, maszyn elektrycznych, pomp, czy też oświetlenia. Agregat ten może pracować ze wszystkimi odbiornikami trójfazowymi.

PRODUCT DESCRIPTION

Dane techniczne:

Model	**FV 13000 RTE/RTEA**
Moc maksymalna 3~	12,5 kVA
Moc znamionowa 3~	11,3 kVA
Stabilizacja napięcia	DVR~1%
Moc maksymalna 1~	6,0 KW
Moc znamionowa 1~	5,4 KW
Stopień ochrony	IP23
Model silnika	18HP
Rozruch	Rozrusznik
Zbiornik	26,0 l
Spalanie średnie	4,5 l/h
Waga	138 kg
Długość	790 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	730 mm
Moc akustyczna Lwa	97 dB
Atrybuty	ATS

KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl