

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO FV 20540 RTEA 17,5 KVA IP54

Agregat prądotwórczy firmy **Fogo FV 20540 RTE** to profesjonalny, przenośny agregat trójfazowy, który bardzo dobrze poradzi sobie na placach budów, przy pracach drogowych, a także w biurze, czy w domu. Agregat ten odporny jest na niełatwe warunki pracy. Agregaty prądotwórcze z wbudowaną funkcją **DVR** przeznaczone są do zasilania urządzeń, które wymagają ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują one zastosowanie przy zasilaniu spawarek, elektronarzędzi, maszyn elektrycznych, pomp, czy też oświetlenia. Agregat ten może pracować ze wszystkimi odbiornikami trójfazowymi.

PRODUCT DESCRIPTION

Dane techniczne:

Model	**FV 20540 RTEA**
Moc maksymalna 3~	19,5 kVA
Moc znamionowa 3~	17,5 kVA
Stabilizacja napięcia	DVR~1%
Moc maksymalna 1~	7,7 KW
Moc znamionowa 1~	7,0 KW
Stopień ochrony	IP54
Model silnika	31HP
Rozruch	Rozrusznik
Zbiornik	60,0 l
Spalanie średnie	6,5 l/h
Waga	230 kg
Długość	1000 mm
Szerokość	650 mm
Wysokość	820 mm
Moc akustyczna Lwa	100 dB
Atrybuty	ATS

ATS - współpraca z opcjonalnym układem SZR (RTEA, RCEA)